



## Żarówka LED E27 czujnik mikrofalowy A60 4000K 11W

SKU: **1358**EAN: **5904703001959**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość               |
|-----------------------------|-----------------------|
| Typ                         | A60                   |
| Typ diod                    | SMD 2835              |
| Źródło światła              | LED SMD               |
| Barwa światła               | 4000 K                |
| Strumień świetlny           | 1055 lm               |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                 |
| Kąt świecenia               | 220°                  |
| Moc                         | 11 W                  |
| Napięcie wejściowe          | AC 176-264 V 50/60 Hz |
| Detekcja ruchu              | <4 m/s                |
| Kąt detekcji                | 150°-170°             |
| Odległość detekcji          | 10 m                  |
| Typ czujnika ruchu          | Mikrofalowy           |
| Próg zadziałania            | 20 LUX                |
| Typ trzonka                 | E27                   |
| Klasa odporności            | IP20                  |

| Cecha                    | Wartość            |
|--------------------------|--------------------|
| Żywotność                | 30000 h            |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 15000x             |
| Czas świecenia           | 30 s               |
| Czas włączania           | <0,1s              |
| Wysokość montażu         | 4-6 m              |
| Wymiary                  | 60 x 123 mm        |
| Opakowanie zbiorcze      | 100 szt.           |
| Ilość na paczkę          | 200 szt.           |
| Ilość na paletę          | 2800 szt. (100 kg) |