



## Sterownik LED RGB RF 12/24V + Pilot FUT020

SKU: **FUT020**EAN: **6970602180773**

### Cechy produktu

| Cecha              | Wartość                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Zastosowanie       | Taśmy LED RGB                                        |
| Funkcje            | Zmiana kolorów RGB, ściemnianie, 15 trybów świecenia |
| Moc transmisji     | 6 dBm                                                |
| Max. Obciążenie    | 10 A                                                 |
| Napięcie wejściowe | DC 12-24 V                                           |
| Natężenie prądu    | 6 A / kanał                                          |
| Bateria            | 2x AAA 3 V                                           |
| Baterie w zestawie | Nie                                                  |
| Sposób komunikacji | RF 2.4 GHz                                           |
| Wyjście            | 3 kanałowe (RGB)                                     |
| Klasa odporności   | IP20                                                 |
| Temperatura pracy  | -20 ~ 60 °C                                          |
| Ilość przycisków   | 5 + dotykowy panel                                   |
| W zestawie         | Sterownik RGB + pilot                                |
| Sposób podłączenia | Wspólna anoda (Common anode)                         |
| Zasięg             | 30 m                                                 |

| Cecha               | Wartość              |
|---------------------|----------------------|
| Wymiary centralki   | 85 x 45 x 22 mm      |
| Wymiary pilota      | 114 x 55,5 x 21,5 mm |
| Opakowanie zbiorcze | 100                  |
| Ilość na paczkę     | 200                  |
| Ilość na paletę     | 2400                 |