



Czujnik PIR do lamp LED IP65 Hermi

SKU: **XD-LM201**EAN: **5904703025993**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Max. Obciążenie	300 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	Maks. 6 m (<24 °C)
Kąt detekcji	120°
Odległość detekcji	6 m
Próg zadziałania	<20 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas pracy	25±5 s
Wysokość montażu	0,5-6 m
Opakowanie zbiorcze	50 szt.