



Oprawa architektoniczna Ferra LED 12W czujnik ruch

SKU: 9909

EAN: 5904703025221

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Color	Czarny
RAL	RAL 9005
Użyteczny strumień świetlny (ϕ use 360°)	1600 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	110°
Moc	12 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Szczegóły detekcji	5-8 m
Kąt detekcji	$\leq 360^\circ$
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	Mikrofalowy RF
Próg zadziałania	5-30 LUX
Częstotliwość	5,8 GHz ± 75 MHz
Materiał wykonania	ABS + PC

Cecha	Wartość
Klasa odporności	IP65
Klasa ochronności elektrycznej	II
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-25 ~ 45 °C
Czas pracy	30±5 s
Czas włączania	<1s
Wymiary	267 x 122 x 85 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt. (5,58 kg)
Ilość na paczkę	20 szt. (10,00 kg)
Ilość na paletę	420 szt. (250,00 kg)