



Czujnik PIR do naświetlaczy PP seria 100

SKU: **XD-PP109**EAN: **5904703012306**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Pobór prądu	0,45 W (praca) 0,1 W (statyczny)
Szczegóły detekcji	0,5-8 m (możliwość regulacji)
Kąt detekcji	120°
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	PIR regulowany
Próg zadziałania	100-2000 LUX
Temperatura pracy	-20 ~ 40 °C
Czas świecenia	10-600 s
Pasuje do	Czujnik dedykowany do naświetlaczy XUDO PP z serii 100
Wysokość montażu	2,3-5 m
Wymiary	40 x 77 mm
Opakowanie zbiorcze	200 szt.
Ilość na paczkę	200 szt.
Ilość na paletę	5000 szt. (300 kg)