



## Oprawa architektoniczna Bella LED 9W czujnik PIR

SKU: 3052

EAN: 5908263385870

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc	9W
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Barwa światła	4000K
Użyteczny strumień świetlny	1 200lm
Jasność	700lm
Kolor	Czarny
Klasa odporności	IP54
Czas świecenia	30s
Czas włączania	<1s
Zasięg detekcji	120° (max. 8m)
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Materiał wykonania	Aluminium + PC
Źródło światła	48x SMD 2835
Kąt świecenia	120°
Czujnik ruchu	PIR
CRI	RA>80

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
Żywotność	30 000h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15 000x
Próg zadziałania	10 LUX
Czujnik ruchu PIR	Tak
Wymiary	270 x 110 x 67mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	20 szt.
Ilość na paletę	380 szt. (418 kg)
RAL	RAL 9005