



Czujnik ruchu PIR do puszki

SKU: **4989**EAN: **5903002030240**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Min. Obciążenie	0,45 W
Max. Obciążenie	500W
Napięcie	220-240V AC 50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Częstotliwość prądu	50/60Hz
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 [°C]
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10s-7min (do wyboru)
Zasięg detekcji	160°
Odległość detekcji	Max. 9m (<24°C)
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Czułość światła (próg zadziałania)	<3-2000 LUX (do wyboru)
Wysokość montażu	1-1,8m

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania). Możliwość montażu w puszcze w ścianie.
Wymiary	82 x 82 x 25mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	150 szt.
Ilość na paletę	1500 szt. (100kg)