



Czujnik ruchu PIR ADC Zhaga czarny

SKU: 9466

EAN: 5904703020226

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc emisji czujnika	<1mW
Pobór mocy w trybie gotowości	<0,3W
Napięcie	12V DC
Częstotliwość pracy	5,8GHz +/-75MHz
Klasa odporności	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ~ 45 [°C]
Czas pracy	2s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)
Czas gotowości (Standby)	0s / 10s / 1min / 10min / 30min / +∞ (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)
Odległość detekcji	Max. 20m
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Kąt detekcji	360°
Czułość detekcji	10% / 50% / 100% (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)
Czułość światła (próg zadziałania)	2 / 10 / 50 LUX (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)
Wysokość instalacji lampy	max. 15m
Rodzaj czujnika	PIR (Zhaga socket)

Cecha	Wartość
Poziom przyciemnienia w trybie gotowości	10% / 20% / 30% (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)
Wymiary czujnika	Ø52 x 48mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1000 szt. (220 kg)