



Oprawa architektoniczna Ferra LED 12W czujnik ruch

SKU: 9909

EAN: 5904703025221

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc	12W
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Barwa światła	4000K
Użyteczny strumień świetlny (ϕ use 360°)	1 600lm
Kolor	Czarny
Częstotliwość pracy	5,8GHz +/-75MHz
Klasa odporności	IP65
Klasa ochronności elektrycznej	II
Czas pracy	30±5 sek
Czas włączania	<1s
Odległość detekcji	5-8m
Kąt detekcji	≤360°
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Materiał wykonania	ABS + PC
Źródło światła	SMD LED 2835
Kąt świecenia	110°

Cecha	Wartość
Czujnik ruchu	Mikrofalowy RF
Żywotność	30 000h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15 000x
Próg zadziałania	5-30 LUX
Wymiary	267 x 122 x 85mm
Opakowanie zbiorcze	16 szt.
Ilość na paczkę	32 szt.
Ilość na paletę	420 szt.
RAL	RAL 9005