



Czujnik PIR do naświetlaczy PP seria 100

SKU: **XD-PP109**EAN: **5904703012306**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Pobór mocy	0.45W (praca) 0.1W (statyczny)
Temperatura pracy	-20~+40°C
Czas świecenia	10s-600s (regulacja)
Odległość detekcji	0,5-8m (możliwość regulacji)
Kąt detekcji	120°
Prędkość detekcji ruchu	0,6-1,5m/s
Czułość światła (próg zadziałania)	100-2000 LUX (regulacja)
Czujnik ruchu	PIR
Wysokość instalacji	2,3m-5,0m
Próg zadziałania	100-2000LUX (regulacja)
Czujnik ruchu PIR	Czujnik PIR z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).
Pasuje do	Czujnik dedykowany do naświetlaczy XUDO PP z serii 100
Wymiary	40 x 77mm
Opakowanie zbiorcze	200 szt.
Ilość na paczkę	200 szt.

Cecha	Wartość
Ilość na paletę	5000 szt. (300 kg)

Wygenerowano: 2026-06-13 09:53 - LVT Sp. z o.o.