



## Czujnik PIR do naświetlaczy PP seria 100

SKU: **XD-PP109**EAN: **5904703012306**

### Cechy produktu

| Cecha               | Wartość                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Pobór prądu         | 0,45 W (praca) 0,1 W (statyczny)                       |
| Szczegóły detekcji  | 0,5-8 m ( możliwość regulacji)                         |
| Kąt detekcji        | 120°                                                   |
| Odległość detekcji  | 8 m                                                    |
| Czujnik ruchu       | PIR regulowany                                         |
| Próg zadziałania    | 100-2000 LUX                                           |
| Temperatura pracy   | -20 ~ 40 °C                                            |
| Czas świecenia      | 10-600 s                                               |
| Pasuje do           | Czujnik dedykowany do naświetlaczy XUDO PP z serii 100 |
| Wysokość montażu    | 2,3-5 m                                                |
| Wymiary             | 40 x 77 mm                                             |
| Opakowanie zbiorcze | 200 szt.                                               |
| Ilość na paczkę     | 200 szt.                                               |
| Ilość na paletę     | 5000 szt. (300 kg)                                     |