



Czujnik ruchu PIR do puszki

SKU: **4989**

EAN: **5903002030240**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Min. Obciążenie	0,45 W
Max. Obciążenie	500 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	Maks. 9 m (<24 °C)
Kąt detekcji	160°
Odległość detekcji	9 m
Próg zadziałania	<3-2000 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10 s - 7 min
Dodatkowe informacje	Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania). Możliwość montażu w puszce w ścianie.

Cecha	Wartość
Wysokość montażu	1-1,8 m
Wymiary	82 x 82 x 25 mm
Opakowanie zbiorcze	100 szt. (11,18 kg)
Ilość na paczkę	100 szt. (11,00 kg)
Ilość na paletę	1000 szt. (120,00 kg)